

W&T

www.wut.de

Serieller Switch, 2-fach

- 2 PC's teilen sich ein seriellles Endgerät, wie z.B. Drucker, Plotter, Scanner oder Cardreader
- Eingänge: 2 x 9 Pol Sub-D Kupplung
- Ausgang: 9 Pol Sub-D Stecker
- automatische Umschaltung nach dem "First come - first serve" Prinzip
- Datenrückkanal erlaubt den Anschluss bidirektionaler Peripheriegeräte
- alle Schnittstellen unabhängig voneinander konfigurierbar
- Signale: RxD, TxD, CTS, DTR
- Datenformat: 7,8 Datenbit, No, Even, Odd Parity
- Baudrate: 150 bis 115.200
- Flusskontrolle: Hardware-Handshake oder XON/XOFF
- Umschaltzeiten einstellbar in Schritten von 5, 15, 30 oder 120 Sekunden
- Stromversorgung: 12-24 Volt Gleich-/Wechselspannung
- optional erhältlich sind Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage und Steckernetzteil sowie Montagewinkel zur Wandmontage und 19" Hutschienen
- Kunststoffgehäuse nach DIN EN 5522-35
- Maße: (B)45 x (T)105 x (H)75 mm
- Lieferumfang: Serieller Switch

Zubehör: Montagewinkel zur Wandbefestigung

- für alle W & T Geräte im Hutschienengehäuse

Zubehör: DC Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage 100 - 240 V, 47-63 Hz • geeignet für alle W & T 24 Volt Geräte • 90% Wirkungsgrad • - 30 bis + 70 Grad Celsius • 24 Volt Ausgangsstrom • 3,83 A Nennstrom • 92 Watt • Kurzschlussfest und Überspannungsschutz • Konvektionskühlung • 2 Pol Eingang und 4 Pol Ausgang mit Schraubklemmen • >856.500 Stunden MTBF

Zubehör: Steckernetzteil 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- geeignet für 24 Volt Com-Server von W&T
- Limited Power Source (LPS) - Eigenschaft
- 0 - 50 Grad Umgebungstemperatur
- 1 x Eurostecker und 1 x 2 Pol Stecker für Schraubklemme
- Kunststoffgehäuse in schwarz
- Maße: (B)29 x (T)78 x (H)69 mm

Anwendungsbeispiele:

- Ideal um 2 Rechner an einen Drucker anzuschließen

Für wen geeignet:

- Für Anwender mit 2 Rechnern, die einen Drucker gemeinsam nutzen wollen, z.B Kleinbüros



Serieller Switch, 2-fach



optionales Zubehör

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Serieller Switch	RS232	2	blau	85603	11110821
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage				58812	11185029
Zubehör: Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage	24C DC / 3,83 A			11079	11130246