

LogiLink®

## Universal-Steckernetzteil, 12 Watt

- mit Überstrom-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschlusschutz
- Eingang: AC 100-240V, 50/60 Hz, 0.6A max
- Ausgang: DC 3V/4.5V/5V/6V/7.5V/9V/12V, 1A, 12W max
- einstellbare Ausgangsspannung per Drehschalter und Schlüssel
- Kabellänge: 1, 5 m
- Maße: (B)36 x (T)43 x (H)75 mm
- **Lieferumfang:** Universal Steckernetzgerät, Schlüssel und 7 austauschbaren Adaptern

### Anwendungsbeispiele:

- zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte



Universal-Steckernetzteil, 12 Watt



inklusive 7 austauschbaren Adaptern



Universal-Steckernetzteil, mit einstellbarer Ausgangsspannung per Drehschalter

| Produkt                    | Ausführung | Länge | Farbe   | Hersteller-Nummer | Bestell-Nummer |
|----------------------------|------------|-------|---------|-------------------|----------------|
| Universal Steckernetzgerät | 12 Watt    |       | schwarz | PA0167            | 11116473       |